

-环境设定

• 大小限制

设定下载时的容量大小限制。

• JAVA版本信息

显示目前JAVA版本号和JAVA的内存使用情况。

• 网络设定

按  键 [编辑] 来完成以下的上网设定。
完成所有设定后，必须按  键才能储存设定。

个人设定名称：为该网络设定命名。

网络存取：某些类型的JAVA游戏程序是线上游戏，必须上网才能进行，而使用手机上网必须另外付费，但从游戏名称本身无法得知是否为线上游戏，因此该设定可以在您开始执行线上游戏前，询问您是否要上网进行该游戏。

DNS：输入想要的DNS的IP地址。

GPRS：输入需设定的参数，具体请向网络运营公司咨询。

红外传输

启动手机的红外线传输通信，以便与其它支持红外线传输功能的装置进行资料传输。

当启动红外线传输时，代表红外传输的图标会显示在待机屏幕上。红外传输保持开启状态会维持一分钟，其间不进行操作会自动恢复到关闭状态。

您可在两个手机之间及手机与有红外传输功能的电脑之间传输音乐、图片、录像和动画等。电话本资料传至手机后，手机会开启电话本功能处理此资料；音乐、图片、录像和动画会自动保存到多媒体下的相应选项中。

注意：传输到手机中的图片限制在40K以内，格式在128*160之内；音乐限制在40K以内。

闹铃

若设定了闹钟功能，当到达闹钟时间，手机会有闹铃提示，即使手机电源已被关闭也不例外。您可按照下列步骤设定闹铃：

1. 从五个闹铃中选择其中一组您要设定并启动的闹铃。

2. 按  键开启该功能，则闹铃的各栏目即出现在屏幕中：

周期：设定闹钟会在星期一到星期日中的哪些日期提示。按  键 [编辑] 进入星期选取界面，按  键 [选择] 选择，完成后按  键即返回到闹铃界面。

时间：输入闹铃的时间。

时间周期：设定响铃的时间长度。按  键 [编辑] 进入，用上下导航键选择，再按  键即可。

3. 最后必须按  键以储存目前所有闹铃设定。在闹铃设定完成后，闹钟图标会出现在屏幕状态列上。

4. 当闹钟提示时，您可按  或  键关闭闹铃，闹铃到下次响铃时间才会再次响起。您也可按其它键停止响铃，但5分钟后闹铃会再度响起。

快捷方式

您可以使用此选项将9个数字键设定为常用功能的快捷键或设定为电话号码的快捷键。

进入选项后，屏幕显示的数字1-9即代表手机的9个数字键。用导航键选取一数字键为快捷键或直接按相对应的数字键选取，按  键 [选项] 可选择以下选项：

-新增功能快捷键

1. 按  键屏幕显示一功能列表，用上下导航键选择该数字键所代表的功能后，按  键即可，或者您也可以按相对应的数字键选取所要的功能。

2. 设定完成后，快捷方式界面上该数字键旁边即显示该数字键所代表的功能。

3. 重复上述步骤以新增或修改功能快捷键的设定。