

菜单结构

电话本	草稿	图片	日 历	手机设置	车用设备
全部输出	模板	声音	查阅本月	电话设置	耳机
增加手机/SIM联系人	选项	影片	查阅本周	显示	USB模式
本机号码	内存	我的microSD™卡	查阅今天	呼叫	
内存	主频道信息		查阅日期	网络设定	
删除全部	呼叫语音信箱	声音播放器	日历菜单	保密设置	
下载SIM卡	组	播放器	帮助	播放器设置	
备份到SIM		库		浏览器设置	
名片	彩客相机		实用工具	视频设置	
电话本清单	拍照	移动冲浪	JAVA应用程序	设定快速键	
群组列表	彩客帝国	移动冲浪	闹钟	存储	
	我的相册	到指定网址	计时器	帮助	
信 息	设置	书签	信息宝典		
创建消息		历史记录	计算器	连接	
收件箱	摄 影	浏览器设置	提醒	蓝牙	
发件箱			服务*	红外线	
已发信息	多媒体	游 戏		速率	

注：菜单后加*号表示此菜单只在特定条件下才出现，如插入存储卡或使用STK卡等情况。

电 话 本

您的手机可存储大量的姓名与电话号码，SIM卡的储存容量视不同的卡而定，手机支持最大SIM卡容量为250条。

在手机中存储一个号码，有以下选项可以填写：姓名、昵称、号码、电子邮件、网址、地址、公司、注释、来电铃声、图片，已编辑存储的项目会以红色显示。

在SIM卡中存储号码，只有姓名和号码可存储。

在待机界面下，按导航键选择电话本菜单，再按键进入电话本功能。

进入电话本后，可以通过按左/右导航键在联系人列表和群组列表界面之间进行切换。

在联系人列表界面：

如果已经存储有联系人，不管进入到SIM卡的电话本还是手机的电话本，当光标停留在任一电话记录上，屏幕的右上方将有一个小图标显示，小图标含义如下：

 记录存储在SIM卡中

 记录存储在电话中

 记录存储在固定拨号中

在PIN2码和安全设置的固定拨号菜单中对此功能有详细介绍。

在联系人界面，按键可直接进入各项功能菜单。

注：在各项功能菜单显示中，显示蓝色菜单为只可对此号码可执行的菜单功能；显示绿色菜单为电话本功能所包含的可执行的菜单。

对每一个已存储的电话号码，用上/下导航键可进行选择电话本记录，按键可对您选中的电话本记录进行以下操作：

呼叫：您可直接呼叫该号码。

修改联系人：可修改该条记录的姓名和号码以及相关信息。

发送消息：可以编辑一条短信息或多媒体信息发给该条记录中的电话号码。

发送方式：您可以通过短信、多媒体信息、红