

信息功能

此功能让您能发送、接收与编辑各种文字信息，它的各种功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

信息宝典

本手机支持信息宝典功能，具体操作见《信息宝典服务手册》，此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现信息宝典中有关功能不能正常运行时，请立即与网络运营公司联系。因网络运营公司未提供相关服务导致用户不能使用各项功能，本公司不承担任何责任。

收件箱

在此项下可存放所有已读或未读的短信。当有新的短信息时，手机会发出信息提示音，“新信息 现在读取？”字样会出现在待机屏幕中，也会在待机屏幕上方出现。此时直接按 **M** 键读取最新的信息，屏幕会显示最新的信息如接收时间、日期、号码等信息。您也可进入收件箱功能读取。

阅读短信后，按 **M** 键选择以下选项处理该信息：

- **删除**
删除该条信息。
- **回复**
回复信息给发送者。
- **转发**
您可将所选信息转发给第三方。
- **储存**
您可将储存在手机中的已读信息转存至SIM卡中。
- **拨叫**
您可直接拨叫信息记录上显示的号码。
- **读取下一条**
您可直接读取下一条信息。

发送新信息

您可使用此项功能编写文字信息。输入您要发送的信息后，按 **M** 键确定，然后输入电话号码后按 **M** 键即可选择发送新信息。若发送不成功，该信息就自动储存至未发信息。

听取留言

利用此项功能可以拨叫您的语音信箱号码，以听取留言。要进入此项功能，需输入由网络运营商提供的语音信箱号码，详情请与网络运营商联系。

已发信息

您可使用此项功能读取先前发出的信息和电话号码。按上/下侧键浏览信息记录后，按 **M** 键读取该信息，阅读后按 **M** 键可对该信息进行删除、转发、储存等操作。

未发信息

您可以使用此项功能来读取先前已储存但未发送的信息和电话号码。按上/下侧键浏览信息记录后，按 **M** 键读取该信息，阅读后按 **M** 键可对该信息进行发送、储存、删除等操作。

信息设定

一语音信箱号

此项目可供您储存语音信箱号码。输入您从网络运营公司所获取的语音信箱号码。

一服务中心

在此项下您可输入短信息中心号码。

一信息类型

若网络允许，您可要求网络将短信息转换成选定的格式。有以下格式可以选择：文本、电子邮件、3类传真、4类传真、转换为语音、寻呼机、ERMES。

一有效时间

此项目可设定您所发送的信息储存在信息中心的有效时间。可选择值有：1小时、12小时、1天、1星期和您的网络运营公司授权的最长时间。

一请求回复

当阅读完信息后，按 **M** 键会出现是否回复信息的提示。此选项需对方手机也开启此功能。

一状态请求

在此项下可查询对方是否已经收到短信息。

一信息样板

在此项下可添加信息样板以供您在写短信息时使用。