

11. 图片：可选择不同的来电图片，按  键确认。  
设置完成后，按  键进行存储。

一 增加SIM联系人

- 1. 选择电话本菜单，按  键；
  - 2. 选择增加SIM联系人，按  键；
  - 3. 选择存储位置：SIM卡或者固定名单，按  键确认；
  - 4. 姓：输入所增加联系人的姓或姓名，按  键确认；
  - 5. 电话号码：输入该记录常用的电话号码，按  键确认；
- 设置完成后，按  键进行存储。

对每一个已存储的电话号码，用上/下导航键可进行选择电话本记录，按  键可对您选中的电话本记录进行以下操作：

呼叫：您可直接呼叫该号码。

修改联系人：可修改该条记录的姓名和号码以及相关信息。

增加手机联系人：增加新的联系人至手机。

增加SIM联系人：增加新的联系人至SIM卡中。

发送消息：编辑一条短信发给该条记录中的电话号码。

发送方：可选择通过SMS，MMS或者红外线直接将该条记录的访问卡发送给其他用户。

本机号码、信息群组、内存、删除、删除全部、下载SIM卡、到手机/SIM卡清单：该菜单详情请参考以下具体介绍。

复制至手机/SIM卡：将该条记录从SIM卡复制到手机或从手机复制到SIM卡中。

本机号码

在此项下您可建立您个人的电话号码以便查询和呼叫。

信息群组

您可以创建一个联系人清单，以方便您进行信息的发送。

- 1. 选择电话本菜单，按  键确认；
- 2. 选择信息群组菜单，按  键确认；如果信息群组为空，手机会提示您增加一个新的信息

- 群组；
- 3. 选择信息群组的类型：文本信息或者多媒体信息，按  键确认；
- 4. 输入信息群组的名称，按  键确认。

然后，您可按  键进入该信息群组的选项中进行编辑：

增加新的信息群组：您可增加新的信息群组，按  键确认；

更改名称：修改该信息群组的名称，按  键确认；

增加联系人：增加该信息群组的联系人；

内容：查看该信息群组的类型及其联系人个数；

删除：删除该信息群组；

全部删除：删除全部信息群组；

帮助：提醒您不能添加SIM卡联系人。

内存

您可查看SIM卡和手机中电话本的存储情况。

删除全部

您选择删除手机、SIM卡或者固定名单中所有

的记录。

下载SIM卡

将SIM卡中的所有记录复制到手机电话本中。

到手机/SIM卡清单

从手机清单转到SIM清单，或者从SIM清单转到手机清单。