

黑名单

开启自动重拨功能后，对一个号码连续自动重拨失败8次后，则该号码自动被列入此黑名单中，若需恢复该号码的自动重拨功能，则需在黑名单中将该号码删除。

语音邮件号码

语音信箱是一项网络功能，若网络支持，来电者可以在语音信箱中留言，以便您以后接听。您必须从网络运营公司获得语音信箱号码，详情请与网络运营公司联系。

主频道信息

此功能是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等，详情请与网络运营公司联系。

呼叫 45



呼叫

保密设置

键盘上锁

这个功能可以锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外地碰压。如果启动该功能，在您使用过手机一段时间后，手机键盘就会自动锁住。您只可以使用紧急呼叫功能。

要打开键盘锁，先按  键，再按  键。

PIN码

• 更改

首先输入旧PIN码，按  键确认，接着输入新密码后按  键，再次输入新密码以确认，按  键即可。

• 输入PIN密码

可启动或关闭PIN码。功能启动后，每次开机时手机会提示您输入PIN码。



46 保密设置

保密设置

PIN2码

PIN2码由运营公司提供，支持一些特殊功能。

手机密码

在此项下您可设定手机密码以避免他人未经许可使用您的手机。若开启此功能，当您更换SIM卡后，开机时必须先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。开启或关闭此设定时，需输入手机密码(原始手机密码为0000)。更改密码方式同PIN码。

隐私

- 帮助：在此项下您可查看该功能的有关帮助信息。
- 讯息：若更改SIM卡，启动此功能可供您选择是否自动删除储存在手机内的短消息。
- 呼叫：此菜单可供您选择关机后是否自动删除储存在手机内的通话记录。

保密设置 47



保密设置

系统密码

若您有系统密码，详情与网络运营商联系，您可更改密码，更改方式同PIN码。

呼叫限制

此功能可让您限制拨出或接收某些类型的电话。此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。当功能启动后，本手机就只能拨打限定清单中的号码。此功能需PIN2码支持。

计费

在此项下您可选择计费类型和启动所选货币的信用功能，此功能需PIN2码支持。



48 保密设置

保密设置