

1. 首先显示屏会提示您输入要新增的电话号码，输入完成后按  键确定；
2. 输入要新增资料的名称，按  键确定；
3. 选择把新增的资料存到卡上或存到手机上，按  键确定；
4. 此时系统会自动指定该资料的储存位置，您也可自行输入该资料的位置，按  键确定后，显示屏将出现“已储存”信息。

组群功能

进入此项后，您可按照以下步骤添加群组及在群组中添加成员：

1. 若没有添加过群组，则屏幕只显示“添加新？”，按  键后，您可输入要添加不同的来电群组的名称，如家庭、朋友等，按  键确定。
2. 屏幕进入添加成员界面，按  键后从电话簿选择要添加的资料，选中后按  键确定。
3. 重复第2点操作可把所需的资料都储存于来电群组中。

邮件地址

进入此项功能后，您可添加10个不同的邮件地址。

1. 若没有添加过邮件地址，则屏幕只显示“添加新？”，按  键后，您可输入要添加不同的邮件地址的名称，按  键确定。
2. 选中一个添加的邮件地址，按  键可对该地址进行编辑或删除记录操作。

电话簿设定

-排列顺序

在此项下您可选择按位置或名称的顺序来排列电话簿资料。

-提示储存

开启此功能，通话结束后手机将提示您储存未知号码。

-全部删除

可以删除存在手机电话簿中的资料。

-复制

此项可让您在SIM卡与手机电话簿之间复制电话簿资料。

记忆库状态

此项使您能够查看已使用和未使用的电话簿资料的数目。手机可储存500个电话簿记录和10个电子邮件，SIM卡中的存储量与SIM卡本身有关。

本机号码

在此项下可将SIM卡号码储存到SIM卡中。