

电话本

此项可让您方便快捷地对电话号码、姓名等各种信息进行管理。本手机可以储存两百条记录，而储存在SIM卡上的数量视不同的卡而定，本手机支持SIM卡记录最多250条。

查找

进入此项后，您可选择查阅SIM卡或手机中的电话号码。选择其一后按  键，屏幕将显示一输入框，提示输入待查找的字符串，若不作任何输入，直接按  键，则直接显示姓名列表；若有字符串输入，则按该字符串进行查找匹配的记录，若没有查到，则提示没有匹配记录，而后进入显示姓名列表第一条，若查到，则进入姓名列表该条记录处。电话本记录列表是按字母（中文按其拼音字母）顺序从A到Z排序，英文字符和字母不单独在最前或最后列出，杂于中文记录之间。按上下导航键按条翻动记录，左右导航键翻页，一页为三条记录，翻页

则跳到下(上)三条记录；若记录小于3条，则不翻页；按数字键（即字母键）则跳到以该按键字母开头的记录（中文则为拼音字母）处，一个按键包括多个字母，循环有效；选中所需号码后，按  键可直接呼叫该号码，按  键可对该条记录进行以下操作：

- 修改：修改姓名和号码。
- 删除：删除该条记录。
- 改变分组：改变该条记录所存放的分组。此功能只对存储在手机中的记录有用。
- 发送短信：给该号码发送短消息。
- 拨打电话：拨出该号码。
- 发送名片：以短消息形式发送该记录的姓名及号码。

新增

此功能可让您在SIM卡或手机某分组中添加新的号码。

进入此菜单，按以下方法输入：

- 1.显示屏提示您选择存储的位置：SIM卡或手机，选其一后按  键确定。
- 2.输入要存储的姓名，当您所需姓名出现时，按  键。
- 3.输入要存储的号码，当您确定所输入号码正确无误后，按  键确定。
- 4.若选择添加到手机中，此时还需选择应添加到的分组。

删除

该功能可以方便的删除SIM卡或手机中的记录。

-删除SIM卡号码

可以选择逐个删除或全部删除SIM卡中的记录。

逐个删除：进入电话列表，选中要删除的记录，而后按  键进行删除。

全部删除：删除SIM卡中所有电话记录。

-删除手机号码

可以选择逐个删除或全部删除手机中的记录。

复制

此功能允许您在SIM卡和手机电话本之间复制电话本记录。

-SIM卡->手机

可将SIM卡中的电话本记录复制到手机电话本中。

逐个复制：进入到姓名列表后，选中要复制的记录，按  键确定即可。

全部复制：一次性将SIM卡的电话本中的所有记录复制到手机。

-手机->SIM卡

可将手机电话本的电话本记录复制到SIM卡中。

分组管理

此项具有把存储的电话按组分别存放的功能，这样查看起来也就方便些。

-查看分组

查看手机中的分组名称列表。按  键可对该条分组进行以下操作：