

电 话 本

您可以将姓名和电话号码存储在手机存储器和SIM卡存储器内。手机存储器中最多可存储100个电话号码，SIM卡的容量视不同的卡而定。

查找电话

一、使用功能表查找

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“电话本”、“查找号码”，屏幕上会提示您输入要查找的姓名，此时您有两种方式找寻所需的号码：



- 1. 您可输入全名来搜索储存的电话号码资料，或只输入姓名中的第一个字或字母来搜寻。
- 2. 若您不确定要查找的姓名，直接按 **M** 键即可进入电话本，再按上下导航键滚动至所需的电话号码。

二、快捷查找

在待机状态下，按上下导航键进入电话本列表，

在列表界面输入相对应的字符，如：您想查找姓名“张三”，输入字符“Z”之后，列表将自动检索到以“Z”音开头的姓名列表。



在使用任何一种方式查找到想要的姓名后，按 **M** 键即可拨出该号码，按 **Menu** 键进入弹出菜单：

一发送短信

即可编辑并发送短信给当前号码。

一编辑

即进入编辑该号码资料的界面，按上下导航键滚动至您想编辑的项目，按 **Menu** 键即进入对该项目编辑的界面，编辑完成后按 **M** 键即可保存您所做的修改。

一删除

即可删除当前电话号码。

一复制

即可将当前电话号码复制到手机或者SIM卡上。

一添加电话

即可进行新号码的添加。

一查找电话

即可进行新号码的查找。

一选择群组

即可进入群组选择。

添加电话

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“电话本”、“添加电话”进入电话号码添加界面。



按上下导航键您可以在号码对应项目上进行滚动，按 **Menu** 键即进入对该项目的编辑界面，分

别填写好各项目后按 **M** 键即对该号码进行保存，出现“已存储”信息后表示该号码已存储。

删除电话

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“电话本”、“删除电话”则进入删除电话界面，该功能菜单提供三种方式（SIM卡、手机和自定义删除）删除电话本中的号码：

一SIM卡

选择SIM卡，屏幕出现“从SIM卡删除所有记录？”的提示，选择“是”，您将删除SIM卡上的所有电话号码。



一手机

选择手机，屏幕出现“从手机删除所有记录？”的提示，选择“是”，您将删除手机上的所有电话号码。

