

添加新号码

进入电话簿菜单，选择“添加新号码”，按  键选择“添加新？”或者已经拨打、已经接听和未接听的未存储的电话号码。

1. 按  键“选择”，编辑电话号码。
2. 按  键“确定”，输入该电话号码的联系人姓名。
3. 按  键，选择存储到SIM卡上或手机上。
4. 按  键，系统会自动指定该资料的储存位置，您也可以自行输入该资料的位置，按  键确定，出现“已储存”信息后表示该号码已存储。

组群功能

进入电话簿菜单，选择“组群功能”，按  键进入组群功能菜单。选择“添加新？”，填写新的组群名称。组群名称添加完成，再选择“添加新？”，在电话号码列表中选择相应电话号码存入该组群。

若已有组群，选择相应组群，按  键进入该组群，选择组群中联系人列表，按  键，拨出该联系人电话号码。

 组群名称

邮件地址

进入电话簿菜单，选择“邮件地址”，按  键进入邮件地址菜单。选择“添加新？”开始编辑新的邮件地址。输入完成，按  键，输入邮件地址名称，再按  键保存，出现“已储存”表示保存成功。

若已有邮件地址，则会显示邮件地址名称列表。选择相应名称，按  键，对该地址进行编辑或者删除记录。

电话簿设定

一排列顺序

按  键出现“按名称”和“按位置”两种方式对电话簿进行排序。

一提示储存


按  键，选择“开启”或者“关闭”。该功能是一个未存号码在通话后提示是否保存信息。

一全部删除

根据电话簿状态而定(只可删除手机中的号码)。


一复制

按  键，选择“从卡上复制”或“复制到卡上”。如果选择前者，则将SIM卡上的电话号码复制到手机记忆库上，后者是将手机记忆库上的电话号码复制到SIM卡上。复制前需要用户输入开始复制的起始位置，复制的内容是从起始位置到最后位置的所有电话号码。



记忆库状态

进入电话簿菜单，选择“记忆库状态”，显示SIM卡记忆库，手机记忆库和邮件地址的存储容量和已使用数量。手机可储存500个电话簿记录和10个电子邮件，SIM卡中的存储量与SIM卡本身有关。



固定号码

此功能需网络支持。

本机号码

将本机SIM上的电话号码保存在SIM卡上，可保存两个本机号码。