

删除此电话

您可使用此功能将电话本中选中的记录删除。用上下导航键选中联系人，选择删除此电话，按 **OK** 键确定，屏幕提示删除信息，按 **OK** 键则确定删除，按 **ESC** 键则不作删除。

自定义删除

您可使用此功能将电话本中的记录一次多条删除。

选择自定义删除后，进入电话删除界面。

按 **OK** 键选中联系人，再按则取消选择。



您也可按 **ESC** 键进行选择，选择方法同电话复制。

联系人选择完毕后，再按 **ESC** 键，将光标移至删除，按 **OK** 键显示删除提示界面，再按 **OK** 键则删除选中的记录，按 **ESC** 键则取消此次操作，返回电话本界面。



短消息

此功能让您能发送、接收、转发、预置、编辑与删除各种文字信息，它的各种功能需网络支持，详情请与网络运营商联系。

待机界面下，按 **OK** 键或 **ESC** 键后选择进入短消息功能。



接收新短信

当有新短信时，手机会有相应的信息提示，屏幕显示“有新短信”信息，同时  图标显示在屏幕右上方。 表示短信储存已满，您需删除至少一条短信才能继续接收到新短信。



此时直接按 **OK** 键读取该条新短信，屏幕会显示该条短信的详细信息，如姓名（取决于电话本中是否存在有此联系人的姓名）、号码、日期、接收时间和内容等。

您也可进入已收信箱读取，或在待机界面直接按下导航键进入已收信箱阅读该短信。

按 **OK** 键可回复短信。

按 **ESC** 键可进行以下操作：

一编辑短信

在该短信基础上重新编辑短信和电话号码。

一回复电话

选择此项后，进入电话号码列表界面，该列表

