

菜单结构

电话本	主频道信息	到指定网址	日历菜单	连接
增加手机/SIM联系人	呼叫语音信箱	收件箱	帮助	蓝牙
本机号码	信息群组	高级设置...	手机设置	红外线
信息群组	照相机	退出	声音	速率
内存	摄影	游戏	显示	车用设备
删除全部	多媒体	实用工具	照相机	
备份到SIM/下载SIM卡	我的影片	闹钟	摄影	
名片	我的图像	计时器	语言选择	
到手机/SIM清单	我的声音	提醒	呼叫	
短信息	我的miniSD™卡	计算器	保密设置	
新增	内存	汇率转换	网络设定	
收件箱	帮助	JAVA应用程序	设定快速键	
发件信箱	声音播放器	助手	日期与时间	
已发信息	移动冲浪	查阅本月	WAP设置	
草稿	移动冲浪	查阅本周	帮助	
模板	书签	查阅今天	浏览文件	
选项		查阅日期		
内存				

菜单结构

电 话 本

电 话 本

您的手机可存储大量的姓名与电话号码，SIM卡的储存容量视不同的卡而定。

在手机中存储一个号码，有以下选项可以填写：姓名、昵称、号码、电子邮件、网址、地址、公司、注释、来电铃声、图片，编辑存储的项目会以红色显示。

在SIM卡中存储号码，只有姓名和号码可以存储。

在待机界面下，按  键进入主菜单，按  或按  键进入电话本菜单。

进入电话本后，可通过按记录姓名的首字母来进行快速查找（如查找张三，可按“张”的首字母“Z”所对应的“9”键四次，查找以“Z”开头的电话记录）。

—如果已经存储有联系人，不管进入到SIM卡的电话本还是手机的电话本，当光标停留在任一个电话记录上，屏幕的右上方将有一个小图标显示，小图标含义如下：

-  记录存储在SIM卡中
 -  记录存储在电话中
 -  记录存储在固定拨号中
- 在PIN2码和安全设置的固定拨号菜单中对此功能有详细介绍。
- 电话本的功能在任一个电话本的选项中可以应用。
- 如果电话本里没有存储任何号码，电话本的各项功能直接在列表中显示。

增加手机/SIM联系人

您可以使用此功能来添加新电话本记录。

选择电话本菜单后，如果您选择进入手机列表，那么您可添加手机联系人；如果您选择进入SIM列表，那么您可添加SIM

