

联系人或者固定名单（此功能是指您的手机被PIN2码保护时，只能拨打此菜单下所储存的电话号码，它需PIN2码支持）。

一增加手机联系人

选择增加手机联系人，按  键，进入增加联系人的各项列表中，然后选中其中一项后，然后按  键确认进入编辑，有以下选项可供填写：


姓名：输入所增加联系人的姓名，按  键确认。

昵称：输入联系人的昵称，按  键确认。

号码1：输入该记录常用的电话号码，按  键确认。

然后，您可选择进行以下设置（设置完成的选项字体颜色会变为红色）：

1. 电子邮件1：输入该记录常用的电子邮件，按  键确认。



2. 电子邮件2：输入该记录其它电子邮件，按  键确认。

3. 网址：输入该记录的主页地址，按  键确认。

4. 号码2：输入该记录的办公室电话号码或家庭电话号码，按  键确认。

5. 号码3：输入该记录的家庭电话号码或办公室电话号码，按  键确认。

6. 地址：输入联系人的住址，按  键确认。

7. 公司：输入该记录人的所在公司名称，按  键确认。

8. 注释：可对该记录作一些备注之类的说明，按  键确认。

9. 来电铃声：设置呼叫该记录的铃声，按  键确认。

10. 图片：设置呼入该记录的图片，可选择不同的来电图片，也可直接照相，按  键确认。设置完成后，按  键进行存储。

一增加SIM联系人

选择增加SIM联系人，按  键。

选择存储位置：SIM卡或者固定名单，按  键确认。

姓名：输入所增联系人的姓名，按  键确认。

号码：输入该记录常用的电话号码，按  键确认。

设置完成后，按  键进行存储。

对每一个已存储的电话号码，用上/下导航键可进行选择电话本记录，按  键可对您选中的电话本记录进行以下操作：

呼叫：您可直接呼叫该号码。

修改联系人：可修改该条记录的姓名和号码以及相关信息。

删除：从电话本中删除该条记录。

发送消息：可以编辑一条短信息或多媒体信息发给该条记录中的电话号码。

发送方式：您可以通过短信、多媒体信息、红外线或蓝牙将选定的记录发送给他人。

复制至手机/SIM卡：将该条记录从SIM卡复制到手机或从手机复制到SIM卡中。

设为名片：把此联系人设为名片。

交换：和其他蓝牙设备交换名片。只有此联系人已经被设为名片后，此项才可以出现。

本机号码

在SIM卡清单中，任选一个记录，按  键选择此项后，您可建立您个人的电话号码以便查询和呼叫。

信息群组

您可以把联系人分成群组，以方便您进行信息的发送。

如果您已经添加电话记录，按  键选择任一记录，然后进入选项。

一新信息群组

您可增加新的信息群组，选择信息群组菜单，按  键确认，如果信息群组为空，手机会提示您增加一个新的信息群组。

